

---

# iscsistart

## Outil de boot iSCSI

iscsistart démarre une session avec les paramètres qui lui sont passés, ou en utilisant les informations de boot iBFT ou Open Firmware (OF). Ce programme ne devrait pas être utilisé pour gérer les sessions. Il est principalement utilisé pour démarrer les sessions utilisées pour le boot root iSCSI

## OPTIONS

- [-il-initiatorname=] name** Définis initiatorName
- [-tl-targetname=] name** Définis TargetName
- [-gl-tgpt=] N** Définis le target portal group tag
- [-al-address=] A.B.C.D** Définis l'adresse IPv4
- [-pl-port=] N** Définis le port
- [-ul-username=] N** définis le username
- [-wl-password=] N** Mot de passe
- [-Ul-username\_in=] N** Définis le username entrant
- [-Wl-password\_in=] N** Mot de passe entrant
- [-dl-debug=] debug\_level** Mode debug
- [-b-fwparam\_connect]** Créé une session sur le target en utilisant les infos iBFT ou OF
- [-Nl-fwparam\_network]** Définis le réseau tels que spécifié par iBFT ou OF
- [-Pl-param=] NAME=VALUE** Définis le paramètre spécifié. Peut être spécifié plusieurs fois