
ifup, ifdown

Active/désactive une interface réseau. Peuvent être utilisés pour configurer / dé-configurer les interfaces réseaux basé sur des définitions d'interface dans le fichier `/etc/network/interfaces`

OPTIONS

- a, -all** affecte toutes les interfaces marquée auto, dans l'ordre où ils apparaissent dans le fichier interfaces.
- force** Force la configuration ou la déconfiguration de l'interface
- i FILE, -interfaces=FILE** Lit le fichier spécifié au lieu de `/etc/network/interfaces`
- n, -no-act** mode simulation, n'active aucune interface
- allow=CLASS** seules les interfaces listées dans un "allow class" sont activé ou désactivées.
- no-mapping** ne lance aucun mapping.
- v, -verbose** mode verbeux

Exemples

Activer eth0

ifup eth0

Activer l'interface eth0 comme interface logique home

ifup eth0=home

note : le fichier `/var/run/network/ifstate` donne l'état des interfaces réseaux.